



Manuel d'utilisation



Euro Communication Equipements s.a.s
Route de Foix – Nébias – F11500 Quillan - Tél : 04 68 20 87 30 Fax : 04 68 20 80 85
e-mail : eurocom@cbhouse.fr site : www.cbhouse.fr

Cet appareil utilise la technologie Bluetooth qui permet la communication entre deux téléphones GSM. Cette oreillette sans fil autonome permet à l'utilisateur d'utiliser son téléphone portable n'importe où : au bureau, dans la rue, etc..... Cet appareil fonctionne sur les téléphones Bluetooth.

ILLUSTRATIONS



1. **Contour d'oreille**
2. **Bouton multifonction** (Décrocher - Raccrocher, M/A, Volume, pairage)
3. **Microphone / Voyant** :
Bleu permanent : Allumé mais en attente de communication
Bleu clignotant : Connecté au téléphone
Rouge permanent ou clignotant : correspond aux modes ci-dessus mais indique que les batteries sont faibles.
Rouge permanent lors de l'arrêt : En cours d'extinction
Rouge / Bleu clignotant : Mode pairage
4. **Ecouteur**
5. **Connecteur** pour recharger l'oreillette sur son support

FONCTIONNEMENT

Allumer et éteindre la MicroTooth

Garder appuyée le bouton multifonction (2) pour l'allumer. Une fois cette action effectuée, l'oreillette émet une série de deux tons (aigu/grave) et le voyant (3) s'éclaire en bleu (la couleur rouge indique un état des batteries faibles, dans ce cas il est conseillé de recharger les batteries en remplaçant l'oreillette sur son support). Après avoir relâché le bouton, l'oreillette est prête à fonctionner.

Pour éteindre l'oreillette, appuyer sur le bouton (2) pendant une période de 4 à 10 secondes (selon le téléphone). L'oreillette émet une série de deux tons (aigu/grave), le voyant (3) s'éclaire en rouge puis s'éteint après quelques secondes.

Attendre au moins 4 secondes avant de rallumer l'oreillette.

Eteindre l'oreillette lorsque celle-ci n'est pas utilisée pendant une longue période afin d'augmenter la durée de vie des batteries.

PROCEDURE D'INSTALLATION

Avant la première utilisation, veuillez effectuer une charge complète de l'oreillette (environ 1 heure). L'oreillette doit être reconnue par le téléphone (pairage). Cette opération ne doit être faite qu'une seule fois. Lorsque l'oreillette et le téléphone sont pairés, la connexion entre le téléphone et l'oreillette se fait automatiquement chaque fois que le téléphone est utilisé.

PROCEDURE DE PAIRAGE

1. Placer le téléphone à proximité de l'oreillette.
2. Retirer l'oreillette de son support.
3. Eteindre l'oreillette (voir ci-dessus).
4. Lorsque l'oreillette est éteinte, maintenir le bouton (2) appuyé pendant environ 15 secondes jusqu'à ce que le voyant se mette à clignoter en rouge et bleu indiquant que l'appareil est prêt à être pairé.
5. Accéder au menu du téléphone "Bluetooth" (se référer au mode d'emploi du téléphone pour effectuer cette opération) et effectuer une recherche (ou détection) d'accessoires audio sur le téléphone.
6. Entrer le code (ou clé) "0000". L'opération est maintenant terminée. Si la fonction s'est correctement déroulée le voyant devient bleu permanent ou clignotant (suivant le modèle de téléphone).
7. En cas de problème, répéter l'opération ci-dessus.

Vous pouvez maintenant effectuer des appels directement à partir de l'oreillette.

REGLAGE DU VOLUME

Le bouton volume de l'oreillette est combiné avec le bouton multifonction (2). Tourner le bouton (2) vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour diminuer le volume. Effectuer une communication test, retirer l'oreillette de son support et ajuster le volume de celle-ci.

RECEPTION D'UN APPEL

Lorsque le téléphone reçoit un appel, la sonnerie est entendue dans l'oreillette. Appuyer sur le bouton (2) sur l'oreillette pour décrocher. Appuyer à nouveau sur le bouton pour raccrocher.

EMISSION D'UN APPEL

Vous pouvez effectuer un appel en utilisant la numérotation vocale si le téléphone le permet (voir le mode d'emploi du téléphone pour la mise en service de cette fonction).

Procéder comme suit :

1. Appuyer sur le bouton de l'oreillette (2) une fois pour activer la numérotation vocale.
2. Un bip retentit invitant l'utilisateur à dire le nom du correspondant.
3. Dire le nom de la personne.
4. Une fois la personne reconnue, le téléphone compose le numéro automatiquement. Si le téléphone ne reconnaît pas le nom, recommencer l'opération ci-dessus.
5. Appuyer à nouveau sur le bouton pour raccrocher.

En cas de numérotation classique, composer le numéro du correspondant à l'aide du clavier du téléphone. Lorsque la communication est établie, le son est transféré directement à l'oreillette.

Appuyer sur le bouton (2) pour raccrocher.

RECHARGE DE L'OREILLETTE

La micro oreillette est livrée avec un étui support chargeur (6) qui vous permet de recharger l'oreillette en connectant (7) soit le cordon allume-cigares soit le chargeur secteur au support (accessoires fournis). Une fois l'oreillette chargée vous pouvez utiliser l'étui en le portant à la ceinture grâce à son clip de ceinture (8). Cet étui protégera efficacement votre MicroTooth des chocs et rayures.